

TRANSFORMADORES E ACESSÓRIOS

Tabela útil para Subestação com Transformadores em 13.800/380/220 V.

Trafos	KVA	75	112,5	150	225	300
Postes		300/12	600/12	600/12	600/12	1000/12
Tensão Primário	V	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Corrente Primário	A	3,14	4,71	6,28	9,41	12,55
Elo Fusível	A	5	6	8	10	15
Tensão Secundário	V	380	380	380	380	380
Corrente Secundario	A	113,95	170,93	227,90	341,85	455,80
Seção do cabo EPR ou XLPE	mm ²	35	70	120	185	300
Corrente Cabo EPR ou XLPE	A	144	222	312	408	553
Secção dos Cabos Fases	mm ²	35	70	120	185	300
Secção do Cabo Neutro	mm ²	25	35	70	95	150
Secção Proteção em mm ²	mm ²	25	25	70	95	150
Disjuntor Tripolar 380 V	A	125	175	250	350	500
Capacidade Ruptura Mínima	kA	10	10	10	10	10

ELETROMECC

Projetos, Instalações e Perícias Elétricas

88 99965 30 80 – Bezerra – Eng. Eletricista